

## Комплект управления по радиоканалу ST-RC111RL

- Использование в СКУД в качестве беспроводной кнопки выхода или для непосредственного управления различными исполнительными устройствами
- Поддержка до 30 брелоков
- Световая индикация программирования
- Поддержка нескольких режимов работы выходного реле: следящий, импульсный, триггерный
- Программирование с помощью одной кнопки



Комплект управления по радиоканалу состоит из приемника и передатчика-брелока и предназначен для дистанционного управления какими-либо устройствами. Данный комплект может использоваться в системе контроля доступа для передачи по радиоканалу команд на открывание дверей, находящихся под управлением СКУД, вместо или дополнительно к кнопке выхода. Также с помощью ST-RC111RL можно управлять любыми исполнительными устройствами: турникетами, замками, освещением и т.д.

### Программирование и работа устройства в различных режимах

Программирование приемника можно выполнять как с помощью кнопки запоминания/удаления брелоков, так и с помощью переключки выбора режима работы. При этом поддерживается работа устройства в нескольких режимах: в следящем – реле переключается на время удержания кнопки брелока, в импульсном – при нажатии на кнопку реле переключается на 3 секунды, и в триггерном – одна кнопка используется для постоянного включения реле, вторая кнопка - для его постоянного выключения.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-RC111RL</b>
<b>Количество каналов:</b>	1
<b>Кодировка:</b>	Фиксированная
<b>Память:</b>	До 30 брелоков
<b>Рабочая частота:</b>	433,92 МГц
<b>Мощность:</b>	< 10 мВт
<b>Расстояние срабатывания:</b>	До 50 м при прямой видимости
<b>Режим работы:</b>	Следящий, импульсный, триггерный
<b>Питание:</b>	12 В (DC), не более 12 мА
<b>Реле:</b>	1 выход НЗ/НР/ОБЩ; 3 А, 12 В (DC)
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	От 0 до +45 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	20%–80%
<b>Габариты:</b>	Приемник: 60 х 44 х 30 мм, брелок: 55 х 30 х 13 мм